



ООО «ВериСофт».

Web: <http://very-soft.com>

E-mail: [contact@very-soft.com](mailto:contact@very-soft.com)

Support: [support@very-soft.com](mailto:support@very-soft.com)

# NiceClock™

## Руководство пользователя

NiceClock v1.2

Версия документа: 1.0

**Copyright © 2004-2006, VerySoft LLC. Все права защищены.**

ООО «ВериСофт», e-mails: [contact@very-soft.com](mailto:contact@very-soft.com), [support@very-soft.com](mailto:support@very-soft.com), web: <http://very-soft.com>

Копирование, воспроизведение, модификация документа, также как и любой его части возможна только с письменного разрешения ООО «ВериСофт».



## Содержание

1. Оглавление.
2. Вступление.
3. Совместимость приложения.
4. Скачивание и установка/удаление приложения.
5. Регистрация приложения.
6. Общие принципы управления приложением.
7. Общие принципы работы приложения.
8. Индикация и обозначения.
9. Описание и настройка функций программы:
  - Скринсейвер (Screensaver)
  - Стили оформления (Skins)
  - Увеличение циферблата (Zoom)
  - Голосовой информатор (Voice informer)
  - Громкость (Volume)
  - Будильник (Alarm)
  - Блокиратор клавиатуры (Keyboard locker)
  - Органайзер (Organizer)
  - Автостарт (Autostart)
  - Текстовое поле (Text line)
10. Энергосбережение.
11. Синхронизация данных.
12. Работа с гарнитурой.
13. Совместимость с другими программными продуктами.
14. Решение возможных проблем.
15. Ограничение тестовой (trial) версии.
16. Сведения о поддержке.
17. Лицензионное соглашение.



## Вступление

Благодарим Вас за проявленный интерес к программе **NiceClock**.

Наша программа специально разрабатывается для мобильных телефонов под управлением операционной системы Symbian™ S60. Она является мультифункциональным продуктом, с уникальным набором возможностей. Пользуясь ей можно не только дополнить телефон новыми функциями, но и, благодаря сменному оформлению (skin), подчеркнуть оригинальность своего телефона.

**NiceClock** – это, прежде всего, скринсейвер (screensaver) выполненный в стиле карманных часов, с опциями голосового информатора, будильника, мини-органайзера и многими другими.

Программа имеет встроенную функцию голосового оповещения о текущем времени, активных и пропущенных событиях, входящих звонках и сообщениях (SMS, MMS), а также некоторых других событиях.

## Совместимость приложения

Продукт совместим с мобильными телефонами под управлением операционной системы Symbian™ S60 версий: v.6.1, v.7.0, v.8.0(8.1) имеющим разрешение основного (внутреннего) дисплея 176x208 пикселей и цветовую гамму минимум в 4096 цветов.

## Скачивание и установка/удаление приложения

Вы можете скачать **NiceClock** следующими способами:

- Пользуясь WAP-ссылками от распространителей мобильного контента через любой канал связи (CSD, GPRS, MMS, Wifi и др.)
- Используя персональный компьютер или любое другое портативное устройство, на котором имеется дистрибутив программы посредством IR-, Bluetooth соединения или через специальный кабель (data-cable).
- С помощью Flash Card адаптера, способного записать информацию на flash-карту Вашего телефона.

### Внимание!

Во избежание повреждения Вашего мобильного телефона вирусом НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ приложениями, размещенными на сайтах с сомнительной репутацией, а также присланными Вам неизвестными людьми. Рекомендуем Вам скачивать **NiceClock** и другие приложения от ООО «ВериСофт» с официального сайта: <http://very-soft.com>.

А также пользоваться антивирусными программами!



Чтобы установить приложение запустите файл "NiceClock.SIS", сохраненный при получении в папке «Сообщения» или в любой другой, указанной Вами, директории. Отвечайте на вопросы инсталляционного диалога, чтобы завершить установку. При возникновении проблем обратитесь к разделу «Совместимость приложения», «Совместимость с другими программными продуктами» и «Решение возможных проблем» или к разработчику.

Чтобы удалить приложение: обязательно закройте программу через пункт **«Exit»** в экране настроек. После этого используйте стандартный «Диспетчер приложений» (Manager) или другое дополнительное программное обеспечение. Выберите в списке приложение **NiceClock** и через опцию «удалить» деинсталлируйте его.

## Регистрация приложения.

Без регистрации приложения Вы не будете иметь возможность использовать следующие функции нашего приложения:

- нельзя изменять стили оформления, но можно их просматривать.
- в органайзер можно добавить только 2 произвольных события.
- при сообщениях голосового информатора в случайном порядке Вы будете слышать музыкальные фрагменты вместо сообщения о текущем значении минут.

Режим регистрации программы доступен только после ее установки на смартфон.

Для регистрации Вам может понадобиться IMEI номер Вашего телефона. Его можно посмотреть набрав \*#06# или открыв пункт **«Регистрация» (Register)** в меню **«About»** в настройках приложения **NiceClock**.



После установки программы Вы можете активировать ее повторным нажатием по иконке в главном меню телефона или дождаться, когда **NiceClock** активируется самостоятельно в качестве хранителя экрана (screensaver).

После того, как на экране появится основной экран **NiceClock**, нажмите левую soft-клавишу и перейдите в раздел **«O NiceClock» (About)**. Опять нажмите на левую soft-клавишу, чтобы активировать меню регистрации (**Register**). Вы должны увидеть выбор из трех пунктов (как изображено на картинке справа).

Для ввода регистрационного ключа выберите пункт **«Рег. Код» (Code)** и в открывшемся окне введите Ваш регистрационный номер. В случае удачного завершения регистрации надпись «UNREGISTRED VERSION» в главном экране работы программы должна исчезнуть и Вам должен открыться полный доступ ко всем функциям программы.

## Общие принципы управления приложением.



После того, как инсталляционный процесс закончен, Вы можете пользоваться всеми замечательными функциями **NiceClock**. Чтобы активировать программу нужно нажать на иконку в главном меню телефона и дождаться, когда **NiceClock** загрузится.

Чтобы «свернуть» **NiceClock** и получить доступ к информации на экране смартфона, нажмите правую софт клавишу.

Чтобы закрыть приложение, в главном окне программы нажмите два раза левую софт-клавишу и выберите пункт «**Exit from NiceClock**». В случае экстренной необходимости программа может быть завершена через меню, появляющееся при долгом нажатии клавиши «МЕНЮ» на клавиатуре телефона, с последующим выбором завершаемого приложения и нажатием кнопки «С».



Если Вы хотите изменить какие-либо настройки программы, в активном главном окне программы нажмите на левую софт-клавишу – перед Вами появится страница настроек.

Для того, чтобы быстро свернуть программу и перейти к управлению телефоном и отображению непосредственно изображения на дисплее нажмите правую софт-клавишу.

При активированной программе для предотвращения случайных нажатий на клавиатуру предусмотрена опция автоматической блокировки. Чтобы получить полную информацию о работе этой функции, обратитесь к разделу «Блокиратор клавиатуры».

## Общие принципы работы приложения.

**NiceClock** разрабатывался как приложение, которое не мешает обычному использованию телефона, но в тоже время добавляет новые оригинальные функции. Для того, чтобы Вам было понятно какое поведение заложено в работу программы, в этом разделе приведено описание основных пунктов.

При обнаружении входящего телефонного вызова, **NiceClock** переходит в скрытый режим работы и дает возможность комфортно принять и обработать звонок. Как только разговор окончен, и пользователь положил трубку, приложение активируется в режиме заставки с отображением текущего стиля оформления (skin).

При получении любого типа сообщения (SMS, MMS, входящие файлы по каналам Bluetooth, IrDa) **NiceClock** остается в текущем режиме работы, но вместе с телефоном уведомляет пользователя о входящем сообщении и активирует соответствующую иконку.

С момента получения сообщения оно считается пропущенным, и если голосовой информатор находится во включенном режиме, то напоминание пользователя о пропущенном сообщении происходит каждые 5 минут. Напоминание о пропущенных событиях будет активно до тех пор, пока пользователь самостоятельно либо не деактивирует его, либо не просмотрит пропущенные события.



Как только пользователь прочитает пропущенное сообщение, при следующей активации программы в режиме экранной заставки, соответствующая иконка будет удалена с дисплея. Также, если пользователь самостоятельно активировал голосовой информатор и прослушал информацию о пропущенном сообщении, то иконка также будет удалена с основного экрана приложения (более подробно о работе голосового информатора можно узнать в одноименном разделе).

Если Вы вошли на страницу настроек и не выполнили ни одного действия в течение 20 секунд, то меню автоматически закроется и **NiceClock** вернется к отображению главного экрана с текущей заставкой.

## Индикация и обозначения.

**NiceClock** способен отображать различные состояния Вашего телефона при помощи анимационных индикаторов. Они помогают сделать дисплей более красивым и информативным, а использование аппарата более комфортным.

Вид и размер индикаторов различаются в зависимости от установленного стиля оформления (skin), но имеют общие элементы, указывающие на их смысл.

Прежде всего, на стилях оформления отображается **текущая дата и время** в различных вариациях (опционально):

- Индикация текущего дня недели и даты;
- Индикация текущего времени в аналоговом формате;
- Индикация текущего времени в цифровом формате.



### Индикация текущего состояние телефона:

- Уровень сигнала сотовой связи;
- Уровень заряда батареи.

Показатели состояния телефона изменяются динамически в соответствии с текущими системными данными сотового аппарата.

### Индикация активных (пропущенных) событий:

- Пропущенный телефонный звонок;
- Непрочитанное сообщение любого типа (SMS/MMS/принятый файл и т.д.);
- Активное (пропущенное) событие будильника;
- Активное (пропущенное) событие органайзера – встреча, день рождения, праздник, юбилей. На каждое событие выделена собственная иконка уведомления с указанием количества пропущенных событий или сообщений.

### Индикация текущего режима работы программы:

- иконка беззвучного режима работы программы **NiceClock** (отключенный голосовой информатор);

Также пользователь, по желанию, может ввести некоторую информацию в текстовое поле, ограниченное 30 символами и отображающуюся на дисплее во время работы





**NiceClock.** Отображение текстового поля также зависит от наличия соответствующей опции в стиле оформления (skin).

## Описание и настройка функций программы

### Хранитель экрана (Screensaver)

Основным и самым наглядным элементом программы является Хранитель экрана (Screensaver). Он представляет собой графическую оболочку, состоящую из различных элементов, информирующих пользователя о состоянии мобильного телефона и других событиях и функциях.

Настройка скринсейвера осуществляется в основном меню программы:

- «**Timeout**» - период, после которого **NiceClock** будет активирован;
- «**Timeout in...**» - дополнительная настройка к предыдущему пункту. Позволяет установить сделать настройку таймаута в секундах или минутах.
- «**Date indicator**» - параметр, позволяющий включить отображение текущей даты и дня недели на основном экране скринсейвера.

### Стили оформления (Skins)

Для более приятной и удобной работы с Вашим сотовым аппаратом программа **NiceClock** оснащена поддержкой собственных стилей оформления.

За исключением встроенных первоначально в дистрибутив программы стилей, они представляют собой отдельно распространяемое программное обеспечение.

Для отображения скаченные стили оформления должны быть первоначально установлены. Для более подробной информации по установке стилей оформления обратитесь к документации, поставляемой с ними в комплекте.

Управление стилями оформления производится через меню настроек «Стили» («**Styles**») в меню настроек программы. Для того, чтобы сменить текущий стиль, Вам необходимо клавишами вверх и вниз выбрать желаемое оформление и через пункт «**Ok**» подтвердить выбор стиля оформления.

Загрузка нового стиля отображения занимает от 1 до 10 секунд, пожалуйста, дождитесь окончания операции, а затем продолжайте работу со смартфоном.

Каждый стиль оформления по-своему уникальный и отображает, кроме анимированных часов в цифровом или аналоговом формате индикацию состояния телефона. Полный перечень возможной индикации можно найти в разделе «Индикация и обозначения».

Для ознакомления с функциональными возможностями и изменения внешнего вида экранной заставки в программе **NiceClock** предустановленно несколько стилей с полным



набором функций индикации, включая возможность просмотра увеличенного циферблата аналоговых часов в режиме «Zoom».

### Внимание!

Во избежание повреждения Вашего мобильного телефона вирусом НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ стилями оформления, размещенными на сайтах с сомнительной репутацией, а также присланными Вам неизвестными людьми. Рекомендуем Вам скачивать дополнительные стили оформления и другие приложения от ООО «ВериСофт» с официального сайта: <http://very-soft.com>. А также пользоваться антивирусными программами!

## Увеличение циферблата (Zoom)

В программе **NiceClock** есть возможность увеличения изображения аналогового циферблата в основном экране работы программы.

Для активации этого режима нажмите один раз на центральную кнопку джойстика. При отсутствии поддержки данной функции в текущем стиле оформления ничего не произойдет.

### Внимание!

Опция увеличения изображения аналогового циферблата зависит от наличия соответствующей настройки и элементов в стиле оформления.

## Голосовой информатор (Voice informer)

Обладает сразу несколькими голосовыми функциями:

- добавляет озвучивание текущего времени;
- информирует о пропущенных сообщениях;
- напоминает об активных (пропущенных) событиях.
- оповещает о предстоящих событиях.

В режиме работающего блокиратора клавиатуры для прослушивания текущего времени и пропущенных событий необходимо один раз нажать на выбранную клавишу клавиатуры. Для того, чтобы прослушать предстоящие события календаря дважды нажмите на выбранную клавишу.

Голосовой информатор считает входящий звонок или сообщение пропущенным с момента получения, и если он находится в активном состоянии, то будет напоминать пользователю о пропущенном сообщении каждые 5 минут до тех пор, пока пользователь либо не деактивирует голосовой информатор, либо не прочитает его.

В отличие от звонка или сообщения, событие является пропущенным, если оно не было акцептовано во время звукового сигнала. После окончания звукового напоминания, **NiceClock** считает событие пропущенным, и голосовой информатор будет напоминать о нем по тем же правилам, что существуют и для других событий (о настройке событий Вы можете прочитать в разделе «Организер»).





Чтобы полностью отключить функцию голосового информатора переведите опцию «**Voice informer**» в меню настройки программы в положение «**off**».

### Внимание!

Во избежание вмешательства в основные функции телефона Голосовой информатор НЕ произносит сообщения при нажатии на следующие клавиши: «Окончание вызова» (кнопка с изображением красной или перечеркнутой трубкой), левая софт-клавиша, правая-софт клавиша, «включение/выключение» мобильного аппарата.

## Громкость (Volume)

В программе **NiceClock** используется сразу несколько различных настроек громкости звука. Прежде всего, это связано с заботой о пользователе и концепции максимального невмешательства в рабочее состояние телефона.

- Для регулирования **громкости голосового информатора** Вы можете использовать встроенную опцию настройку громкости (Volume).

- **Громкость будильника и напоминаний** к активным событиям устанавливается в соответствии со значением текущего профиля (General (Обычный), Silent (Без звука), Meeting (Совещание), Outdoor (На улице), etc.)

## Будильник (Alarm)

Ни одни часы нельзя представить без будильника. **NiceClock** также имеет встроенную функцию будильника.

Текущие настройки будильника отображаются на странице настроек в пункте «Напоминания» («**Agenda**»).

Для того, чтобы активировать будильник – задайте желаемое Вами значение часов и минут.

*Примечание: в текущей версии программы возможна установка только одного будильника. Для создания большего количества напоминаний, пожалуйста, используйте другие типы событий в органайзере.*

### Внимание!

Перед удалением программы обязательно деактивируйте будильник включив опцию «Будильник» («**Alarm clock**»).

## Блокиратор клавиатуры (Keyboard locker)



Для предотвращения случайных нажатий на клавиатуру, во время бездействия телефона в программе **NiceClock** предусмотрена встроенная функция блокирования клавиатуры.

## Органайзер (Agenda)

Встроенный планировщик задач способен выполнять самые простые функции: оповещать владельца о предстоящем (наступившем) событии, отображать дополнительную информацию по активному событию – описание события, место события, время и дату события и дополнительные комментарии.

Установка и настройка события возможна на странице «**Agenda**» в основном меню настроек программы.

Для того, чтобы установить напоминание на какое-либо событие, выберите пункт «**Agenda**» в настройках **NiceClock** и нажмите левую софт-клавишу «Options» и выберите пункт «**Add**» и дальше тип события, которое Вы хотите добавить: «**Meeting**», «**Party**», «**Birthday**», «**Anniversary**».

Для более удобного пользования планировщиком предусмотрено отдельное поле «**Remind before**», которое оповестит Вас о предстоящем событии заранее, за время, которое Вы укажете.

Также, можно отредактировать («**Edit**») или удалить («**Remove**») любое событие из списка, пользуясь опциями, доступными по нажатию левой софт-клавиши.

Все созданные напоминания на задачи и события в программе **NiceClock** доступны для редактирования в стандартных приложениях Вашего телефона, таких как «Календарь» («Calendar»).

### Внимание!

**NiceClock** оповещает только о событиях календаря, созданных непосредственно в приложении. Напоминания о событиях, созданных в других программах происходят в соответствии с правилами этих программ. **NiceClock** не влияет и не изменяет события календаря, созданные сторонними приложениями.

## Автозапуск (Autostart)

Функция автозапуска позволяет автоматически запускать приложение **NiceClock** во время загрузки телефона.

Опция может быть деактивирована на странице настроек программы через пункт «**Autostart**».



## Текстовое поле (Text line)

Еще одна дополнительная опция, предусмотренная в программе **NiceClock** - возможность отобразить на дисплее до 30 произвольных символов.

### Внимание!

Отображение строки текста зависит от наличия соответствующей опции в устанавливаемом стиле оформления (skin).

## Энергосбережение

Для экономии ресурса аккумуляторной батареи в приложении **NiceClock** предусмотрен ряд методов и мер.

Прежде всего, все функции энергосбережения, предусмотренные в настройках Вашего аппарата, распространяются и на **NiceClock** (тайм-аут выключения подсветки экрана, и т.д.). Кроме того, специалистами компании «ВериСофт» разработан ряд собственных инноваций:

- При активации экранной заставки индикация секундного отсчета времени продолжается в течение 1 минуты. По истечении этого времени, на экране отображается только минутные и часовые индикаторы. Таким образом, энергозатраты на обновление экрана уменьшаются в 60 раз!

## Синхронизация данных

События, которые Вы внесли в органайзер, добавляются в «общий» список событий Вашего смартфона и переносятся в соответствии с текущими параметрами синхронизации.

Для Вашего удобства Вы можете задать одну из трех категории (Private, Public, None) непосредственно при создании напоминания для события:

**Private** – напоминания к событиям относящимся к Вам и Вашей жизни.

**Public** – общая категория событий.

**None** – событие без категории.

Синхронизация выполняется стандартными средствами и не требует дополнительных функций от программы **NiceClock**.

## Работа с гарнитурой



**NiceClock** не препятствует режиму работы с гарнитурой. Вы можете свободно использовать ее обычные функции и не опасаться за совместимость.

Кроме того, при однократном нажатии на кнопку вызова голосовых меток на гарнитуре Вы услышите текущее время и сообщения об активных (пропущенных) событиях. По двойному нажатию будет активирована функция напоминания о ближайших событиях Органайзера («**Agenda**»).

## Совместимость с другими программными продуктами

Компания «ВериСофт» всегда стремится соблюдать максимально дружественный режим работы своих приложений в любой среде, но в виду невозможности корректного исполнения одной функции работы с телефоном одновременно, мы настоятельно не рекомендуем использовать приложения, дублирующие функции **NiceClock**, а именно:

- программы-скринсейверы;
- программы-заставки;
- приложения-блокираторы клавиатуры;
- голосовые информационные напоминатели (кроме стандартных).

Если Вы, все-таки желаете одновременно использовать приложение, повторяющее функции программы **NiceClock**, то Вы делаете это только на свой страх и риск.

Чтобы предотвратить потерю данных, потерю работоспособности Вашего смартфона, лучше составьте заявку на дополнение приложения от «ВериСофт» определенной функцией и пришлите ее по электронному адресу: [support@very-soft.com](mailto:support@very-soft.com). Мы постараемся реализовать Ваши желания в следующих релизах программы.

### Внимание!

Все возможные проблемы, относящиеся как к проблемам программного обеспечения, так и проблемам работоспособности телефона решаются в соответствии с текущим лицензионным соглашением. Полный текст лицензионного сообщения Вы можете прочесть в соответствующем разделе данного «Руководства пользователя».

## Решение возможных проблем

Наиболее полные ответы на часто задаваемые вопросы Вы можете найти на официальном сайте: <http://very-soft.com>.



## Ограничение тестовой (trial) версии

Тестовая версия приложения сильно отличается от зарегистрированной версии по набору функций. Часть из них деактивирована, но пользователь без труда сможет решить, хочет ли он продолжать использовать **NiceClock**.

Тестовый период программы равен 11 дням.

Ограничения тестовой версии отражаются в следующих пунктах:

- На основном экране программы отображается мигающий текст «UNREGISTERED X days». Где X – количество оставшихся до конца тестового периода дней, либо если тестовый период уже истек, количество дней, с момента, когда **NiceClock** был впервые установлен на Ваш смартфон.
- Вы не можете изменять стили оформления, но можете их просматривать.
- В органайзер можно добавить только 2 произвольных события.
- Функция «Zoom» недоступна.

В Голосовом информаторе вместо четкого произнесения текущего времени и событий, в случайном порядке проигрывается музыкальный фрагмент.

## Сведения о поддержке

Всю доступную информацию о текущих продуктах, их последних версиях, обновлениях Вы можете получить на официальном портале «ВериСофт» по адресу:  
<http://very-soft.com>

Вопросы, связанные с приобретением копий программ, просьба направлять на e-mail отдела продаж: [sales@very-soft.com](mailto:sales@very-soft.com)

Как зарегистрированные, так и незарегистрированные пользователи могут получить бесплатную поддержку по работе программных продуктов «ВериСофт» обратившись в Службу Поддержки по электронному адресу: [support@very-soft.com](mailto:support@very-soft.com) или на форум официального портала по адресу: <http://very-soft.com>

Если у Вас есть идеи, предложения, советы по работе и улучшению работы наших программ, будем рады прочитать Ваши письма по адресу: [contact@very-soft.com](mailto:contact@very-soft.com) или [support@very-soft.com](mailto:support@very-soft.com)

Частные Лица и Компании, заинтересованные в сотрудничестве, могут присылать официальные предложения по адресу: [contact@very-soft.com](mailto:contact@very-soft.com).



## Лицензионное соглашение

### END USER LICENSE AGREEMENT

This End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and VerySoft, LLC. Please, read it carefully. This EULA covers all existing versions of NiceClock: NiceClock and NiceClock Lite and their beta versions from now on referred below as "Product" unless otherwise specified.

This software is shareware (TRY BEFORE you BUY). This means:

- I. All copyrights to this software are exclusively owned by VerySoft, LLC. VerySoft, LLC reserves all rights not expressly granted to you in this EULA.
- II. The Product is protected by copyright and other intellectual property laws and treaties. VerySoft, LLC own the title, Product content, copyright, and other intellectual property rights in the Product. The Product is licensed, not sold.
- III. THIS SOFTWARE IS DISTRIBUTED "AS IS". NO WARRANTY OF ANY KIND IS EXPRESSED OR IMPLIED. YOU USE IT AT YOUR OWN RISK. THE AUTHOR WILL NOT BE LIABLE FOR DATA LOSS, DAMAGES, LOSS OF PROFITS OR ANY OTHER KIND OF LOSS WHILE USING OR MISUSING THIS SOFTWARE.
- IV. You must not use, copy, emulate, clone, rent, lease, sell, modify, decompile, disassemble, reverse engineer, or transfer the license Product, or any subset of the license Product, except provided for this agreement. Any attempt of unauthorized use will result in immediate and automatic termination of this license and may result in criminal and/or civil prosecution. All rights not expressly granted here are reserved by VerySoft, LLC.
- V. Installing, copying, loading and otherwise using this software signifies the acceptance of the all license terms and conditions.
- VI. If you do not agree with the license terms and conditions you must remove installed software and all its files from your storage devices and cease to use the Product.
- VII. Present agreement with end-user (including all supplements and modifications, that deliver with software) is full legal agreement between you and VerySoft, LLC about mentioned in this EULA Products and commute for all previous and current oral and written statements, announcements, suggestions and declarations concerning licensed software. If any of clause in current agreement become void, impracticable or unlawful, all the rest of clauses are in force legal.





If you use unregistered version of Product, please, read the section **B. "FOR UNREGISTERED USERS"**.

If you already register Product, please, read the section **A. "FOR REGISTERED USERS"**.

**A. "FOR REGISTERED USERS"**.

**A.1.** Once registered, the user is granted a non-exclusive, non-transferable license for any legal purposes, without right to sub-license, to use this Software in accordance with this EULA and any other written agreement with VerySoft. One copy of the license gives you the right to use Product **ONLY ON THE ONE MOBILE HANDHELD DEVICE**.

**A.2.** After Product registration, the "Registration code" is presented. "Registration code" incarnates the right to use with one version of the licensed software under the conditions listed in this EULA.

**A.3.** License itself and software can't be leased or rent and can't be granted to third-party individuals (parties).

**B. "FOR UNREGISTERED USERS"**.

**B.1.** Anyone may use unregistered limited version of this software during testing period. After testing period has end you must register to continue using the product.

**B.2.** The unregistered shareware version of this software may be freely distributed, provided the as non-modified distribution package. While distribution anyhow the following information must be visible and provided describing the application:

Developed by Very-Soft, LLC – <http://very-soft.com> , [contact@very-soft.com](mailto:contact@very-soft.com).

Also you must inform about the name and (web-) address of the project (software catalogue, online blog, etc) where you are going to distribute our Product.

Thank you for using our Products.

VerySoft, LLC

Web-site: [www.very-soft.com](http://www.very-soft.com);

E-mails: [contact@very-soft.com](mailto:contact@very-soft.com); [support@very-soft.com](mailto:support@very-soft.com)